

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCI-E Controladora IDE PATA UDMA 133 PCIe 1 Puerto

StarTech ID: PEX2IDE



Esta Tarjeta Controladora PCI Express IDE ofrece una opción eficaz y económica que permite utilizar discos de legado con ordenadores más modernos mediante la conversión de un puerto PCI Express en un puerto IDE. Con tasas de transferencia de datos de hasta 133MBps y soporte para los modos operativos PIO 0/1/2/3/4 y UDMA 33/66/100/133, la tarjeta controladora IDE es la solución ideal para añadir un canal IDE con soporte para dos discos IDE en el mismo canal. Se trata de una solución completa de doble perfil ya que esta tarjeta controladora PCI Express IDE incluye dos soportes, uno estándar y otro de perfil bajo, para adaptarse a las aplicaciones de sistemas de línea delgada o de factor de forma pequeño.

Applications

- Perfecta para añadir un puerto IDE adicional a un ordenador
- Permite sustituir un puerto IDE dañado
- Incorpora un puerto IDE para conectar dispositivos ATA de legado, por ejemplo, discos duros viejos y unidades de cinta

Features

- Puerto IDE de 2 canales con soporte para dos unidades
- LBA de 48 bits
- Soporta comandos ATA/ATAPI
- Soporta modo UDMA 6 que admite velocidades de transferencia de hasta 133 MBps
- Incluye un soporte de instalación de perfil bajo

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Cantidad de Puertos	1
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JMB368
Interfaz	IDE
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Soporta LBA	48-bit
Puertos Internos	1 - IDE (40 pines; EIDE/PATA) Macho
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1 Macho
Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2012, 2008 R2
Requerimientos del Sistema y Cables	Ranura de expansión PCI Express disponible
Peso del Producto	4.2 oz [120 g]
Peso (de la Caja) del Envío	0.4 lb [0.2 kg]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta Controladora PCI Express IDE
Incluido en la Caja	1 - Cable IDE
Incluido en la Caja	1 - Soporte de Perfil Bajo
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility

